

Servomotor 48V 2kW

Speed	Torque	Output power	Current	Voltage	Input power	Efficiency %
3200	0	0,0	3,9	48	0,19	0,000
3144	1	0,3	8	48	0,38	0,857
3110	2	0,7	15	48	0,72	0,905
3063	3	1,0	22	48	1,06	0,911
3010	4	1,3	28,1	48	1,35	0,935
2940	5	1,5	34,8	48	1,67	0,921
2883	6	1,8	40,3	48	1,93	0,936
2827	7	2,1	46	48	2,21	0,938
2782	8	2,3	51,2	49	2,51	0,929
2700	9	2,5	58	50	2,90	0,877
2672	10	2,8	62	51	3,16	0,885
2487	11	2,9	63	52	3,28	0,874
2110	12	2,7	59	53	3,13	0,848

